

PlusPRO 4 系列 1000-3000VA：雙轉換直立式/機架式



- 智慧型管理功能Web/SNMP卡，可遠端監控UPS各項狀態(選配)。
- 微電腦處理器控制，提升UPS之穩定度與可靠度。
- 高效能雙轉換技術設計，提供全天候的電力保護。
- 智慧型節能模式(ECO)，可達到環保節能效益。
- 可在無市電狀態下，以直流電源啟動UPS。
- 可外接電池箱來延長使用時間(選配)。
- 可透過監控軟體，監看UPS各狀態。
- 長時間操作下可保持低溫散熱。
- 可進行UPS自我測試功能。
- 可接受寬範圍的輸入電壓。
- 輸出電壓調節+/-1%。
- 通訊介面RS-232埠。
- 輸出功率因數0.9。

規格表

型號	PlusPRO 4-1000		PlusPRO 4-2000	PlusPRO 4-3000
額定容量	1KVA/0.9KW		2KVA/1.8KW	3KVA/2.7KW
輸入				
電壓	1Φ2W 100/110/120/125Vac			
電壓範圍	55Vac-145Vac			
頻率	40Hz-70Hz			
輸出				
電壓	1Φ2W 100/110/120/125Vac			
電壓範圍	+/-1%			
頻率(電池放電模式)	50Hz 或 60Hz +/-0.05Hz			
波形	純正弦波			
諧波失真(THD)	<2%(線性負載)			
波峰因素	3:1			
突波保護	570焦耳			
效率				
逆變模式	>88%		>89%	>90%
電池				
類型	免維護鉛酸蓄電池			
電壓	24VDC		48VDC	72VDC
容量	12V/9AH*2顆		12V/9AH*4顆	12V/9AH*6顆
回充時間	5小時可回充至90%電位			
轉換時間				
放電模式<->逆變模式	零中斷			
逆變模式<->旁路模式	小於4毫秒			
面板				
彩色液晶螢幕	輸入/輸出電壓、輸入/輸出頻率、負載量、電池電量、模式/錯誤/警告代碼、逆變運作、旁路運作及旁路模式關閉/啟動選擇模式			
警報聲				
電池放電模式	每四秒響一次			
電池低電量	每秒響一次			
過載	每秒響兩次			
異常	持續鳴叫			
通訊介面				
RS-232埠	標配(附傳輸線)			
USB埠	選配			
Web/SNMP卡	選配			
操作環境				
適用溫度	0°C-40°C			
相對溼度	<95%(不凝結)			
噪音	距離一公尺 <55dB			
外觀				
擺設形式	直立式或機架式2U			
直立式尺寸(深*寬*高)	355*88*440毫米	503*88*440毫米		568*88*440毫米
機架式尺寸(深*寬*高)	355*440*88(2U)毫米	503*440*88(2U)毫米		568*440*88(2U)毫米

*本產品規格及功能僅供參考，如有更改，恕不另行通知。